嵌入式灯具'
遥控灯系列

INSTALLATION INSTRUCTIONS/
安装说明

LIGHT DESIGNED BY DESIGNED LIGHT.
为光而设计光而

灯具安装

灯具安装说明

1. 在1.25cm大石膏板上开一个尺寸适当的安装孔(180~205mm)。
灯开孔的安装孔形状，根据安装图纸上相关尺寸确定。如有任何疑问，请咨询建筑师，装修工程师。
2. 将安装线穿入安装孔，并留出足够的长度。

图1

图2

3. 把灯的安装孔，对准安装孔，并将安装线穿过灯的中间部位。
4. 将灯的安装螺丝，拧紧在石膏板上。
5. 将灯的安装卡扣对准灯的孔，轻轻按压卡扣直到卡扣完全卡紧。

图3

图4

6. 将灯的安装螺丝，拧紧在石膏板上。
7. 将灯的安装卡扣，拧紧在灯的孔内。
8. 将灯的安装卡扣，拧紧在灯的孔内。

图5

图6

9. 将灯的安装螺丝，拧紧在石膏板上。
10. 将灯的安装卡扣，拧紧在灯的孔内。
11. 将灯的安装卡扣，拧紧在灯的孔内。

图7

图8

注意事项:
1. 灯具安装时，请勿用力触动玻璃灯具，可以通过灯具的螺纹部位进行安装。
2. 灯具安装时，请勿用力触动玻璃灯具。

图9

图10

APP操作步骤

一、APP 安装

iOS系统安装
在 iOS 设备上打开 App Store，搜索"灯控智能照明"，找到并安装该应用程序。

Android 系统安装
在 Android 设备上打开商店应用，搜索"灯控智能照明"，找到并安装该应用程序。

二、使用流程

智能面板灯具控制界面

长按面板灯具进行配网工作，"配网"，直到上方的灯光闪烁，表示配网工作已开始。
配网成功后，"灯光"将保持稳定亮起，表示设备已成功连接并工作。

长按面板灯具进行配网工作，"配网"，直到上方的灯光闪烁，表示配网工作已开始。
配网成功后，"灯光"将保持稳定亮起，表示设备已成功连接并工作。
"灯光"将保持稳定亮起，表示设备已成功连接并工作。

3、分组管理

点击灯光，分组管理功能，以实现多个灯具的一个控制。点击分组功能，可以选择灯具，并为分组命名，以方便管理。

长按灯具，"灯光"，"灯光"，"灯光"